BEZPRZEWODOWE AGREGATY MALARSKIE

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

CZY MODELE PRZEWODOWE I BEZPRZEWODOWE OFERUJĄ TAKĄ SAMĄ WYDAJNOŚĆ?

Przewodowe i bezprzewodowe modele GXFF mogą natryskiwać z tym samym ciśnieniem 207 barów, pompować z tą samą szybkością 1,4 litra na minutę i obsługiwać te same dysze, maksymalnie 0,019”.

Przewodowe i bezprzewodowe modele GX21 mogą natryskiwać z tym samym ciśnieniem 207 barów, pompować z tą samą szybkością 1,8 litra na minutę i obsługiwać te same dysze, maksymalnie 0,021”.

Przewodowe i bezprzewodowe modele Classic 390 PC mogą natryskiwać z tym samym ciśnieniem 227 barów, pompować z tą samą szybkością 1,8 litra na minutę i obsługiwać te same dysze, maksymalnie 0,021”.

Agregaty bezprzewodowe są tak skonstruowane, aby mogły wykonywać te same prace, obsługiwać te same materiały i radzić sobie z tymi samymi zastosowaniami, co ich odpowiedniki przewodowe.

Pozwala to wykonawcom na wybór modeli przewodowych lub bezprzewodowych.

CZY MOGĘ NATRYSKIWAĆ Z TAKĄ SAMĄ SZYBKOŚCIĄ ZA POMOCĄ MODELU BEZPRZEWODOWEGO? CZY AKUMULATORY TO WYTRZYMAJĄ?

Modele bezprzewodowe oferują taką samą wydajność (ciśnienie, natężenie przepływu, obsługa końcówki itd.) jak wersje przewodowe, modelami bezprzewodowymi można więc natryskiwać z taką samą szybkością, jak modelami przewodowymi. Akumulatory wystarczają na około 11,5 litra na jedno ładowanie i można je naładować w mniej niż 60 minut, co znaczy, że można natryskiwać w trybie ciągłym 11,5 litra na godzinę przez cały dzień bez przestojów, wymieniając akumulatory między agregatem a ładowarką.

Jeśli wykonawca wymaga dłuższego czasu natryskiwania, ma możliwość osobnego dokupienia dodatkowych akumulatorów. Agregaty GXFF, GX21 i Classic 390 PC są zwykle używane do prac wymagających natryskiwania ilości mniejszych niż 40–45 litrów dziennie lub maksymalnie 200 litrów tygodniowo. Ci, którzy planują natryskiwanie większych ilości, powinni rozważyć zakup większego agregatu.

JAKI JEST OCZEKIWANY CZAS DZIAŁANIA NA AKUMULATORACH FLEXVOLT?

Agregaty bezprzewodowe GXFF, GX21 i Classic 390 PC można zasilać akumulatorami DEWALT FLEXVOLT 6 Ah, 9 Ah i 12 Ah. Akumulatory o różnej liczbie amperogodzin oferują różny czas pracy:

- Akumulator DEWALT FLEXVOLT 18 V/54 V MAKS. 6,0 Ah: do 11,5 litra na jednym ładowaniu
- Akumulator DEWALT FLEXVOLT 18 V/54 V MAKS. 9,0 Ah: do 17,25 litra na jednym ładowaniu
- Akumulator DEWALT FLEXVOLT 18 V/54 V MAKS. 12,0 Ah: do 23 litrów na jednym ładowaniu

* UWAGA: Na czas pracy akumulatora może wpłynąć wiele czynników, takich jak sposób użytkowania i konserwacji, wiek akumulatora, temperatura, lepkość materiałów, długość węża, średnica węża, rozmiar dyszy itd.

JAKIE SĄ NAJLEPSZE PRAKTYKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI AKUMULATORA?

- Akumulatory należy przechowywać i ładować w chłodnym, suchym miejscu. Zalecane optymalne warunki długotrwałego przechowywania (na półce) to temperatura od 10°C do 30°C.
- Należy unikać narażania akumulatorów na działanie płynów, olejów i skrajnych temperatur.
- Najlepszy czas eksploatacji akumulatora zapewnia stosowanie cykli częściowego ładowania i rozładowania. Akumulatory kwasowo-ołowiowe i inne starsze modele akumulatorów mogą ulec uszkodzeniu, jeśli są często częściowo ładowane, natomiast akumulatory litowo-jonowe działają najlepiej w razie stosowania cyklów częściowego ładowania i rozładowywania.
- Zalecane jest zaprzestanie używania akumulatora, gdy tylko odczuwalny stanie się znaczny spadek mocy narzędzia.
- Całkowite rozładowanie akumulatora może doprowadzić do jego uszkodzenia. Firma Graco zaprogramowała urządzenie tak, aby wyłączało się przed całkowitym rozładowaniem akumulatora w celu zachowania jego żywotności.
- Należy unikać uszkodzeń mechanicznych akumulatorów i ładowarek. W razie uszkodzeń mechanicznych zalecana jest utylizacja uszkodzonego sprzętu i wymiana na nowy.

JAKI JEST NAJLEPSZY SPOSÓB TRANSPORTU LUB PRZECHOWYWANIA AKUMULATORÓW?

- Na czas transportu należy zawsze zakładać czerwoną osłonę dostarczoną z akumulatorami.
- Akumulatory należy przechowywać i ładować w chłodnym, suchym miejscu. Zalecane optymalne warunki długotrwałego przechowywania (na półce) to temperatura od 10°C do 30°C.
- Akumulatory najlepiej jest przechowywać w pełni naładowane. Przechowywanie akumulatorów poza ładowarką nie powoduje utraty ich naładowania.
- Ładowarki DEWALT mają „tryb podtrzymania”, umożliwiający pozostawienie akumulatorów w ładowarce do czasu, gdy będą potrzebne. W przypadku używania z narzędziami akumulatory DEWALT wyłączają się automatycznie po wyczerpaniu. Podobnie, akumulatory automatycznie przestają się ładować po osiągnięciu pełnego naładowania.

CO SIĘ STANIE, JEŚLI WYJMĘ AKUMULATOR Z ŁADOWARKI PRZED ZAKOŃCZENIEM JEGO ŁADOWANIA?

Akumulatory można wyjmować z ładowarki przed zakończeniem ładowania. Najlepszy czas eksploatacji akumulatora zapewnia stosowanie cykli częściowego ładowania i rozładowania. Akumulatory kwasowo-ołowiowe i inne starsze modele akumulatorów mogą ulec uszkodzeniu, jeśli są często częściowo ładowane, natomiast akumulatory litowo-jonowe działają najlepiej w razie stosowania cyklów częściowego ładowania i rozładowywania.

JAK RÓŻNE CIŚNIENIA NATRYSKIWANIA WPŁYWAJĄ NA CZAS DZIAŁANIA AKUMULATORÓW?

Z zasady natryskiwanie pod niższym ciśnieniem wydłuża czas pracy akumulatora. Na przykład agregat pracujący z ciśnieniem 135 barów zapewnia o 1–2 litry dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu w porównaniu do tego samego agregatu pracującego z ciśnieniem 227 barów.

CZY MOGĘ UŻYWAĆ INNYCH DYSZY OPRÓCZ RAC X LP I FFLP?

Urządzenia GXFF, GX21 i Classic 390 PC Cordless mogą korzystać z tych samych dysz, co ich przewodowe odpowiedniki. Są to między innymi dysze PAA, LTX, WIDE RAC, FFLP i LP. Dostarczamy to urządzenie z dyszami niskociśnieniowymi, ponieważ dysze niskociśnieniowe pozwalają wykonawcy zmniejszyć ciśnienie nawet o 50%, aby wydłużyć czas pracy akumulatora, ograniczyć nadmierne natryskiwanie oraz wydłużyć czas eksploatacji agregatu i jego elementów.

JAK RÓŻNE ROZMIARY DYSZ WPŁYWAJĄ NA CZAS DZIAŁANIA AKUMULATORÓW?

Używanie dysz mniejszych rozmiarów z zasady skutkuje krótszym czasem działania akumulatorów w porównaniu z używaniem dysz większych rozmiarów podczas pracy w tych samych warunkach (tj. ta sama długość węża, ustawienia ciśnienia itd.). Na przykład dysza 0,013" umożliwia nietryśnięcie około 1 litra mniej niż dysza z otworem 0,021" w razie natryskiwania z tym samym ciśnieniem, długością węża, średnicą węża, materiałem itd.

CZY MOŻNA UŻYWAĆ WĘŻY O RÓŻNYCH DŁUGOŚCIACH I ŚREDNICACH?

Tak, agregaty przewodowe i bezprzewodowe są w stanie używać węży o wszystkich tych samych długościach i średnicach.

JAK RÓŻNE DŁUGOŚCI WĘŻY WPŁYWAJĄ NA CZAS DZIAŁANIA AKUMULATORÓW?

Dłuższe węże z zasady skracają czas pracy akumulatora na jednym ładowaniu.

CZY TYM AGREGATEM MOŻNA NATRYSKIWAĆ ROZPUSZCZALNIKI LUB MATERIAŁY ŁATWOPALNE?

Tylko bezprzewodowym agregatem GXFF & Classic 390 PC można natryskiwać materiały na bazie wody, olejów lub rozpuszczalników oraz materiały łatwopalne. W razie natryskiwania materiałów na bazie oleju lub rozpuszczalników, lub materiałów łatwopalnych, należy użyć przewodu uziemiającego dołączonego do agregatu. Wystarczy przypiąć przewód uziemiający do prawidłowo uziemionego obiektu.

Model bezprzewodowy GX21 jest zalecany do natryskiwania jedynie materiałów na bazie wody i oleju.

* Informacje na temat obsługi i ostrzeżenia zawiera instrukcja obsługi agregatu.

JAK RÓŻNE MATERIAŁY WPŁYWAJĄ NA CZAS DZIAŁANIA AKUMULATORÓW?

Materiały o większej lepkości z zasady skracają czas działania akumulatora w porównaniu z materiałami o mniejszej lepkości.

JAK WYSOKA/NISKA TEMPERATURA WPŁYWA NA CZAS DZIAŁANIA AKUMULATORÓW?

Optymalne długoterminowe przechowywanie (na półce) zalecane jest w temperaturze od 10°C do 30°C, ale akumulatory mogą pracować w temperaturze od 0°C do 40°C. Użytkowanie poza tym zakresem może negatywnie wpłynąć na czas działania akumulatorów.

JAK MOJA TECHNIKA NATRYSKIWANIA WPŁYWA NA CZAS DZIAŁANIA AKUMULATORÓW?

Technika natryskiwania nie ma większego wpływu na całkowity czas pracy akumulatora na jednym ładowaniu.

CZY MOGĘ UŻYWAĆ ŁADOWARKI AIRLESS HANDHELD DO ŁADOWANIA AKUMULATORA FLEXVOLT?

Tak. Zarówno standardowa ładowarka DEWALT jak i szybka ładowarka DEWALT Fan-Cooled Fast Charger mogą ładować akumulatory bezprzewodowych modeli Handheld, GXFF, GX21 i Classic 390 PC. Szybka ładowarka DEWALT Fan-Cooled Fast Charger (DCB118) ładuje akumulatory o połowę szybciej niż ładowarka standardowa DEWALT (DCB115).

JAKICH AKUMULATORÓW MOŻNA UŻYWAĆ W MOICH BEZPRZEWODOWYCH AGREGATACH GX21 I CLASSIC 390 PC?

Agregaty bezprzewodowe GXFF, GX21 i Classic 390 PC są wyposażone w bezszczotkowy silnik prądu stałego o napięciu 54 V, który wymaga źródła zasilania napięciem 54 V. Z tego względu agregaty te można zasilać jedynie akumulatorem DEWALT FLEXVOLT 18 V/54 V. Agregaty są dostarczane z dwoma akumulatorami FLEXVOLT 6,0 Ah i są zgodne z opcjami DEWALT FLEXVOLT 6,0 Ah, 9,0 Ah i 12,0 Ah.

CZY FIRMA GRACO OFERUJE DODATKOWE LUB ZAMIENNE AKUMULATORY I ŁADOWARKI?

Tak, firma Graco oferuje zarówno zamienne akumulatory, jak i ładowarki. Zakup nowych akumulatorów jest zalecany, gdy czas pracy spadnie poniżej 80% oryginalnego czasu pracy. Aby zakupić nowe akumulatory i ładowarki firmy Graco, Inc. należy użyć następujących numerów części:

- 20A163 — akumulator DEWALT FLEXVOLT 18 V/54 V 6,0 Ah (EMEA)
- 20A166 — ładowarka DEWALT Fan-Cooled Fast Charger (EMEA)

CZY MOŻNA UŻYWAĆ AKUMULATORÓW AIRLESS HANDHELD W BEZPRZEWODOWYCH MODELACH GX21 I CLASSIC 390 PC?

Nie. Nasze agregaty Handheld są zasilane napięciem 18 V i wymagają do działania akumulatorów o napięciu 18 V. Agregaty bezprzewodowe GXFF, GX21 i Classic 390 PC są zasilane napięciem 54 V i do działania wymagają akumulatorów o napięciu 54 V, dlatego nie można w nich stosować baterii do modeli Handheld o napięciu 18 V. Ponadto w akumulatorach o napięciu 18 V zastosowano inne złącza, który nie pozwalają na ich podłączenie do systemu 54 V.

PO JAKIM CZASIE TRZEBA WYMIENIĆ AKUMULATORY?

Całkowity czas eksploatacji akumulatorów zależy od sposobu ich użytkowania i konserwacji. DEWALT udziela gwarancji na swoje akumulatory litowo-jonowe na okres trzech lat, jednak jeśli dba się o akumulatory, można oczekiwać, że będą działać znacznie dłużej.

JAKĄ GWARANCJĘ MAJĄ AKUMULATORY I ŁADOWARKI?

Na akumulatory i ładowarki udzielana jest standardowa 3-letnia gwarancja producenta. Dodatkowe informacje na temat gwarancji DEWALT można znaleźć na stronie:

- https://www.dewalt.com/legal/warranty/general-warranty-information

CZY MOGĘ ŁADOWAĆ AKUMULATORY ZA POMOCĄ SAMOCHODU?

Większość pojazdów jest w stanie dostarczyć energię do ładowania akumulatorów. W razie wątpliwości należy sprawdzić, czy pojazd ma moc znamionową co najmniej 360 W.

CZY AGREGATY BEZPRZEWODOWE GX21 I CLASSIC 390 PC MOŻNA PODŁĄCZYĆ DO SIECI ELEKTRYCZNEJ?

Nie. Agregaty zostały zaprojektowane jedynie do pracy w konfiguracji z akumulatorami 54 V, dlatego nie można ich podłączać do sieci elektrycznej ani zasilać akumulatorami o innym napięciu (np. 20 V/36 V/40 V/72 V/itd.). Jeśli wykonawcy szukają opcji przewodowej, mogą kupić nasze modele przewodowe.

CZY MOŻNA UŻYWAĆ NOWEGO ZESTAWU AIRLESS FINISHING KIT LUB INNYCH ZBIORNIKÓW Z TYM AGREGATEM?

Tak, można z agregatem bezprzewodowym GXFF & Classic 390 PC.

Do agregatu bezprzewodowego GX21 nie można podłączyć zbiornika.

Z wersją bezprzewodową można używać tych samych pistoletów, dysz, rozmiarów dysz, węży itd., co z wersją przewodową.