

Mazo de cables de GLC X a Compact Dyna-Star®

3A7353A
ES

*Mazo de cables para conectar un controlador GLC X a un sistema Compact Dyna-Star.
Únicamente para uso profesional.*

N.º de pieza 26A883

(alimentación: 91 cm [3 pies] de longitud;
señal: 91 cm [3 pies] de longitud)



Instrucciones importantes de seguridad

Para ver todas las instrucciones y advertencias, consulte el manual de instrucciones del controlador de la bomba eléctrica Compact Dyna-Star.

Manuales relacionados

3A6941 - Bomba eléctrica Compact Dyna-Star
3A7031- Controlador de lubricación GLC X



Conexiones

Tabla 1: Kit de mazo de cables para controlador de lubricación GLC X, N/P 26A883

Cable	Patilla de GLC X	Patilla de CDS	AWG	Color	Función
Señal	1	4	16	Rojo	Bomba/motor
Señal	2	9	18	Blanco	Auxiliar/alarma (válvula de ventilación)
Señal	3	5	16	Negro	Tierra (bomba/motor)
Señal	4	7	18	Amarillo	Alimentación de sensor 1 (presión)
Señal	5	1	18	Naranja	Alimentación de sensor 2 (nivel bajo)
Alimentación	6	N/D	16	Blanco	Fuente de tensión
Señal	7	10	18	Negro	Tierra (válvula de ventilación)
Señal	8	2	18	Verde	Tierra (nivel bajo)
Señal	9	3	18	Marrón	Entrada 2 (nivel bajo)
Alimentación	10	N/D	16	Negro	Tierra de fuente de tensión
Señal	11	11	18	Pizarra	Entrada 3 (ciclo)
Señal	12	12	18	Violeta	Entrada 4 (recuento de máquina)
Señal	13	6	18	Verde	Tierra (presión)
Señal	14	8	18	Azul	Entrada 1 (presión)

CONECTORES: TE 776273-1 (GLC X)
TE DT06-12SB (CDS)

Información sobre Graco

Para consultar la información más reciente sobre los productos Graco, visite www.graco.com.

Para obtener información sobre patentes, visite www.graco.com/patents.

PARA HACER UN PEDIDO, póngase en contacto a través del

Teléfono: 612-623-6928 o del número gratuito: 1-800-533-9655, Fax: 612-378-3590

Todos los datos presentados por escrito y visualmente contenidos en este documento reflejan la información más reciente sobre el producto disponible en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento sin aviso.

Traducción de las instrucciones originales. This manual contains Spanish.. MM 3A7049

Oficinas centrales de Graco: Minneapolis

International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2019, Graco Inc. Todas las instalaciones de fabricación de Graco están registradas conforme a la norma ISO 9001.

www.graco.com

Revisión A, octubre de 2019